

Avide LED Szalag Bliszter 12V 7.2W SMD5050 30LED RGB IP65 5m WIFI TUYA + IR

Termékkód:	ABLSBL12V5050-30RGB-WIFI+IR
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLSBL12V5050-30RGB-WIFI+IR
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 1/5

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999562286227
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20-60°C
Csomagolás:	1/b 20/k 320/r
Megfelelőség:	CE

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	7,2W
Feszültség tartomány:	12V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Igen
Fényáram:	1 650lm
Színhőmérséklet:	
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	A+
LED-típusa:	SMD5050
LED / méter:	30LED/m
IP Védettség:	IP65 / IP20

DOBOZ KÉP

Avide LED Szalag Bliszter 12V 7.2W SMD5050 30LED RGB IP65 5m WIFI TUYA + IR

Termékkód:	ABLSBL12V5050-30RGB-WIFI+IR
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLSBL12V5050-30RGB-WIFI+IR
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítva: 2023-01-20

Oldalszám: 2/5

TERMÉKMÉRET

Magasság:	3mm
Szélesség:	10mm
Hosszúság:	

TERMÉK KÉP

KÖRVONAL

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999562286227
Csomagolás:	1/b 20/k 320/r
Méret:	215mm x 270mm x 75mm
Nettó súly:	415g
Bruttó súly:	455g

KARTON

Vonalkód:	5999562286234
Csomagolás:	1/b 20/k 320/r
Méret:	495mm x 430mm x 285mm
Nettó súly:	8,3kg
Bruttó súly:	9,1kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	16karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	132,8kg
Bruttó súly:	145,6kg

Avide LED Szalag Bliszter 12V 7.2W SMD5050 30LED RGB IP65 5m WIFI TUYA + IR

Termékkód:	ABLSBL12V5050-30RGB-WIFI+IR
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ABLSBL12V5050-30RGB-WIFI+IR
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4



Kiállítás: 2023-01-20
Oldalszám: 4/5

TERMÉKLEÍRÁS

Használat előtt a LED-szalagot párosítani kell a vezérlővel! A párosításho**2.4GHz**-es WIFI hálózat szükséges. Amíg a párosítás nem történt meg, **a távirányító sem** kommunikál a vezérlővel.

Szkennelje be a telefonjával az alábbi QR-kódot és töltsse le a „TuyaSmart” alkalmazást. Győződjön meg arról, hogy telefonja kapcsolódik a WiFi hálózatra, majd nyissa meg a „TuyaSmart” alkalmazást:



- P1.** Regisztráljon egy felhasználói fiókot a telefonszáma vagy e-mail címe megadásával.
- P2.** Bejelentkezés után nyomja meg a „+” gombot, majd helyezze áram alá a vezérlőt.
- P3.** Válassza ki bal oldalon a **„Lighting”** fület, majd ezután érintse meg „Lighting (WiFi)” feliratú ikont.
- P4.** Adja meg a WiFi hálózat jelszavát, majd nyomja meg a **„Next”** gombot.
- P5.** A párosítás előtt győződjön meg róla, hogy a LED-szalag gyorsan villog. Amennyiben nem ezt tapasztalja, kapcsolja be, majd ki a vezérlőt 3 alkalommal 10 másodpercen belül. Ha sikeresen elindult a párosítás, a LED-szalag gyorsan villogni kezd.

Érintse meg az **„Confirm indicator rapidly blink”** feliratot, majd a next gomb megnyomásával elkezdődik a párosítás

P6. A sikeres párosítás után lehetősége van elnevezni a terméket, majd nyomja meg a „**Done**” gombot és a LED világítás használatra kész.