

## Avide Design Mennyezeti Lámpa Reese 132W(66+66) RF Távirányítóval

<b>Termékkód:</b>	ADO3S-132W-REE-2.4G
<b>Termék honlap:</b>	avidelighting.hu/qr/ADO3S-132W-REE-2.4G
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Armin Trade Kft.
<b>Cím:</b>	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 1/3

## SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097929385
Garancia:	3év
Alapanyag:	Akril+Fém
Működési hőmérséklet:	-20 + 40°C
Csomagolás:	5/k
Megfelelőség:	CE

## TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	132W
Feszültség tartomány:	200-265V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Igen
Fényáram:	9 240lm
Színhőmérséklet:	5 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	
LED-típus:	SMD2835
CRI:	80
IP Védettség:	IP20

## DOBOZ KÉP



**Termékkód:** ADO3S-132W-REE-2.4G  
**Termék honlap:** [avidelighting.hu/qr/ADO3S-132W-REE-2.4G](http://avidelighting.hu/qr/ADO3S-132W-REE-2.4G)  
**Adatlap azonosító:** AB-190518  
**Forgalmazó:** Armin Trade Kft.  
**Cím:** 4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4



QR kód:  
Kiállítás: 2023-01-20  
Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

Átmérő: 500mm  
Magasság: 55mm

## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód: 5999097929385  
Csomagolás: 5/k  
Méret: 555mm x 560mm x 90mm  
Nettó súly: 3 180g  
Bruttó súly: 3 860g

## KARTON

Vonalkód: 5999097929392  
Csomagolás: 5/k  
Méret: 580mm x 450mm x 580mm  
Nettó súly: 15,9kg  
Bruttó súly: 19,3kg


## RAKLAP PÉLDA

Magasság:  
Szélesség: 120cm (std Euro pallet)  
Mélység: 80cm (std Euro pallet)  
Karton / raklap: 0karton/raklap  
Karton / sor:  
Nettó súly: 3,18kg  
Bruttó súly: 3,86kg

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL



<b>Termékkód:</b>	ADO3S-132W-REE-2.4G
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ADO3S-132W-REE-2.4G">avidelighting.hu/qr/ADO3S-132W-REE-2.4G</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Armin Trade Kft.
<b>Cím:</b>	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 3/3

## TERMÉKLEÍRÁS

Az új Avide design mennyezeti lámpák egyedi formájuknak köszönhetően páratlan stílust varázsolnak az otthonokba.

Minden típusnál 3 világítási mód áll rendelkezésre. Az első és a második módban a meleg fehér és a hideg fehér LED-ek kombinációját felhasználva érhetünk el különböző világítási hatást, míg a harmadik mód a meleg fehér és hideg fehér LED-ek együttes használatával hoz létre természetes fehér színhőmérsékletet, ezáltal megduplázva a teljesítményt és a fényerőt is.

Első használat előtt a távirányítót párosítani kell a lámpával!

Párosítás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül, nyomjuk meg egyszer röviden A "WIFI jelzéssel" ellátott gombot. Ha a párosítás sikeres volt, a lámpa 3 alkalommal felvillan és a távirányító máris használható.

Leválasztás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül, nyomjuk meg háromszor röviden A "WIFI jelzéssel" ellátott gombot. Ha a leválasztás sikeres volt, a lámpa több alkalommal felvillan és ez jelzi a leválasztás sikerességét.

A termék rádiófrekvenciás távirányítójának segítségével, a módok közötti váltásokon kívül, lehetőségünk van fényerő és színhőmérséklet állítására, valamint időzítő funkció bekapcsolására. Egyszeri megnyomással 5perces, kétszeri megnyomással 30perces időzítőt állíthatunk be és harmadik megnyomásra kikapcsolhatjuk az időzítő funkciót.

A termék memória funkcióval rendelkezik, így távirányítóval történő kikapcsolás után, a következő bekapcsolásnál az előzőleg használt mód és fényerő lesz aktív.

Az mennyezeti lámpa kategóriánk számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi hivatkozáson keresztül tekinthetők meg.